

Технический паспорт

Светодиодная декоративная лампа Артикул: E27 BULB-6 SMD-240V-WW

Назначение изделия: Светодиодная декоративная лампа предназначена для использования в шлейфе белт-лайт с патроном под цоколь E27 для декоративного светового оформления крыш зданий, мачт наружного освещения, фасадов зданий, окон, витрин, мостовых.

2. Основные технические характеристики:

Модель изделия	E27 BULB-6 SMD-240V-WW
Потребляемая мощность, Вт:	0,7Вт.
Цвет свечения:	Белый теплый
Тип источника света:	SMD2835
Количество светодиодов, шт:	6
Цвет колбы	прозрачный
Цветовая температура, К:	3000K

Напряжение сети: переменный ток (AC) 230В (±5%), 50Гц (±2%).

Потребляемая активная мощность: 0,7 Вт.

Полная мощность (с реактивной составляющей): 4.6Вт.

Сила тока:0,020А

Цоколь лампы: E27

Диаметр колбы лампы: 45мм.

Тип светодиода: монохромный светодиод SMD2835

Угол свечения: 230°

Класс энергопотребления: А

Материал корпуса: Противоударная пластиковая колба

Срок службы светодиода: 30 000 часов.

Рабочий диапазон температур: от -30° до + 55° С

Рекомендуемый шлейф белт-лайт: 2BLR-E27-100M-240V, 5BL-E27-165-6-240V, 5BLC-E27-165-6-240V, 2BLR-250E27-50M-20CM-240V

3. Правила установки и подключения:

Установку/снятие и обслуживание светодиодной лампы производить при отключенном электропитании светильника.

1. Достаньте светодиодную лампу из упаковки, осмотрите на наличие механических повреждений.

2. Отключить электропитание светильника/шлейфа белт-лайт.

3. Возьмите лампу за пластиковую колбу, вкрутите в патрон E27 светильника или шлейфа белт-лайт по часовой стрелке.

4. Включить электропитание светильника/шлейфа белт-лайт, убедитесь в корректной работе прибора.

4. Правила по эксплуатации:

Все действия связанные с очисткой изделий проводить только при отключенном электропитании!!! В случае загрязнения светоиспускающей поверхности необходимо удалить пылеобразующие образования влажной салфеткой без применения моющих средств, в основе которых содержится щелочь.

Очистку следует осуществлять мягкой ветошью, смоченной в нейтральных мыльных растворах. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ или жидкостей, средств, содержащих метиловый спирт, скипидар и аналогичных веществ.

5. Меры безопасности:

Лампы соответствуют нормам безопасности ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Не разбирайте, не переделывайте, не ремонтируйте самостоятельно лампы. В случае обнаружения неисправностей в работе блока питания, не пытайтесь самостоятельно устранить причину неисправности, обесточьте изделие, свяжитесь с продавцом для консультации. Любые действия связанные с подключением или отключением изделия должны проводиться при отключенном электропитании. установка изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок

потребителей (ПТЭЭП) и межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М – 016-2001).

6. приемка товара

Приемка изделий по количеству и качеству должна осуществляться в соответствии с договором поставки, в случае приобретения изделий без заключения договора поставки, приемка изделий производится в соответствии с действующим законодательством РФ и инструкциями П-6 и П-7.

7. Транспортирование и хранение изделий:

7.1 Перевозка ламп должна осуществляться в транспортной таре в закрытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах, герметизированных отсеках самолетов и т.д.). Лампы могут транспортироваться всеми видами транспорта. Крепление в транспортных средствах и перевозка осуществляют в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

7.2 Упакованные изделия должны храниться в помещении при температуре от 4°С, до 40°С и относительной влажностью воздуха не более 80% при 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.

8. Гарантийные обязательства:

8.1 Гарантийный срок на выявление производственного дефекта составляет 6 месяцев со дня продажи. Дата продажи устанавливается на основании документов, сопровождающих факт купли-продажи. 8.2 Следующие обстоятельства являются основанием для отказа в гарантийном обслуживании: - отсутствие документов продажи (товарный чек, кассовый чек, отметка о продаже в гарантийном талоне) 8.3 изделия устанавливались, эксплуатировались и обслуживались с нарушениями условий указанных в счете-договоре:

- речь идет о повреждениях, возникших в результате монтажа/демонтажа, неправильного хранения, неосторожного обращения, преднамеренного повреждения, повреждения возникшие в результате стихийных бедствий.

- изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось.

- изделие пострадало при транспортировке.

9. Сведения о Реализации:

Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.

10. Комплектация:

Светодиодная лампа 1 шт.

11. Сведения об утилизации: Вышедшие из строя лампы не требуют особых способов утилизации, т.к. не имеет материалы и вещества, представляющие опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Лампы утилизируются как обычные твердые бытовые отходы.

12. Сведения о изготовителе:

Изготовлено в КНР

Производитель: Guangdong Tongfang Illuminations Co.,Ltd

Адрес производителя: No.2 Gongying No.2 Road, Gonghe Town, Heshan City, Guangdong, Китай.

13. Сведения о уполномоченной организации (Импортёр): ООО «Сезон»

Адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, 139, оф. 37

Паспорт на светотехническое изделие разработан 10.05.2021г.

Генеральный директор ООО «Сезон»

Розова Т.В. _____

М.П.



Дату Изготовления см. на упаковке

EAC

Технический паспорт
Светодиодная декоративная лампа Артикул: E27 BULB-
6 SMD-240V-WW

14. Гарантийный талон:

Действителен при заполнении уполномоченной организацией (продавцом).

Модель изделия _____

Продан организацией _____

Дата продажи _____ (число, месяц, год)

Продавец _____ (подпись, печать)

Дату Изготовления см. на упаковке